

INSTALLATION INSTRUCTION

T5 INTERGRATED FITTING

VT-035, VT-065, VT-125



5 YEARS
WARRANTY

LINKABLE

UP TO 100 WATTS TOGETHER

TECHNICAL DATA

Model	Watts	Lumens	CRI	Beam Angle	Body Type	Long Life	On/Off Cycles	Dimension	Input Power
VT-035	4W	360	>80	120	PC	30,000 Hours	>15000	320x22.8x30mm	AC:220-240V,50Hz
VT-065	7W	630	>80	120	PC	30,000 Hours	>15000	580x22.8x30mm	AC:220-240V,50Hz
VT-125	16W	1440	>80	120	PC	30,000 Hours	>15000	1180x22.8x30mm	AC:220-240V,50Hz

WARNING!

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2. The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire should be replaced.
3. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard
4. Install only by certified Electrician.



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.



Caution, risk of electric shock.

BEVEZETÉS ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és óvja ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők képzettek és készek a legjobb szolgálatra. A jótállás a vásárlás napjától számítva 5 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormalis kopás okozta károkra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a felület károsodásáért, a termék helytelen eltávolításáért és szereléséért. A termékek 10-12 órás napi üzemeltetésre alkalmasak. A termék napi 24 órás felhasználása érvényteleníti a garanciát. Ez a termék garanciája csak a gyártási hibákra vonatkozik.

FELSZERELÉSI KÖVETELMÉNYEK

- Csak szakképzett villanyszerelő szerelheti fel.
- Működési környezeti hőmérséklet: -20°C-tól+ 45°C-ig
- Ne használjon egyenáramot

CSOMAGOLÁS

- T5 integrált rögzítő eleme (1 db.)
- Szerelő kapcsok
- Gyorsan csatlakoztatható duplaoldalú vezeték
- Csavarok

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A. KAPCSOLJA KI a villamos ellátást a kezdet előtt!

B. Kövesse az alábbi ábrát:

SZERELÉSI RAJZ



Fig 1



Fig 2




Fig 3



Fig 4

KAPCSOLÁSI RAJZ


1. Gyorsan csatlakoztatható duplaoldalú vezeték.




2. Huzalvágóval vágja le az összekötő vezeték egyik végét. Ügyeljen arra, hogy a vezeték szigetelése 5 mm-ig le van vágva.



3. Csatlakoztassa az összekötő vezeték a rögzítő elemmel az alább látható módon.



4. Kösse tápforráshoz a csatlakozó vezeték végét, amelyet a bemeneti áramforrásra vágtak.



5. Csatlakoztatható T5 cső lehetővé teszi két lámpa összekapcsolását.



6. Az egyszerű összekötő vezeték lehetővé teszi a T5 rögzítő elemek rugalmas telepítését a sarokba történő beszereléshez, valamint a lineáris beszereléshez.

